

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHA TÉCNICA



BASE KIT+MOTION SENSOR

Información general

Kit base y sensor de movimiento para campanas industriales.

Ideales para naves industriales, talleres, parkings y almacenes.

·Permite el encendido de la campana led cuando detecta movimiento en su radio.

·Área de detección de 360° si la instalación es en el techo.

General information

Base kit and motion sensor for industrial high bays.

Ideal for industrial buildings, workshops, car parks and warehouses.

Allows the ignition of the led bell when it detects movement in your detection range

360 ° detection area if the installation is on the ceiling.

Informações gerais

Kit básico e sensor de movimento para exaustores industriais.

Ideal para edifícios industriais, oficinas, estacionamento e armazéns.

· Permite que a campainha LED se acenda ao detectar movimento em seu rádio.

Área de detecção de 360° se a instalação for no teto.

Model	Sku	Description	Distance detection
FT-6000	F6011	Base Kit+motion Sensor	8 m

2
YEAR
WARRANTY



IP20

FT-6000 F6011

Tens. funcio.	220~240 Vac, 50 Hz/60 Hz
Carga nominal	800 W (inductive), 1200 W (resistive)
Sistema HF	5.8 GHz ± 75 MHz, Banda de ondas ISM
Poder transmisión	<0.5m W
Consumo energía	<0.5 W (standby), <1 W (operation)
Zona de deteccion	Max.(D x H): 16 m x 12 m
Sensibil. detección	10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Hora de espera	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min
Sensor luz natural	5lux / 10lux / 30lux / 50lux / Inhabilitar
Período de espera	5 s / 5 min / 10 min / 30 min / 1 h / Inhabilitar
Atenuación espera	10% / 20% / 30% / 40% / 50%
Altura de montaje	12 m Max.
Detec. movimiento	0.5~3 m/s
Ángulo de detección	150°(instalación pared), 360°(instalación techo)
Temp. funcionamiento	-35°C~70°C