

FICHA TÉCNICA DATA SHEET FICHA TÉCNICA



PIR SENSOR WALL LIGHT

Información general

F9209 Buen detector de sensibilidad y circuito integrado. Reúne automatismo, conveniencia, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja del ser humano como fuente de señal de control y puede iniciar la carga de inmediato cuando uno entra al campo de detección. Puede identificar día y noche automáticamente. Es fácil de instalar y se usa ampliamente.

General information

F9209 Good sensitivity detector and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. It utilizes the infrared energy from human as control-signal source and it can start the load at once when one enters detection field. It can identify day and night automatically. It is easy to install and used widely.

Informações gerais

F 9209 Detector de movimento por infravermelho passivo (IR). Mede a luz infravermelha que é irradiada pelos objectos existentes no seu campo. Geralmente são utilizados em alarmes de segurança e/ ou aplicações de iluminação automática.

1x
E27


2
YEAR
WARRANTY


MOTION
SENSOR


IP20


360°


50 PCS



Model	Sku	Power	Input	Delay Time	Distance Detect.	Ambient Light	Install. Height
				Retardo Atraso	Detec. distancia Detec. distancia	Luz Ambiente Luz Ambiente	Altura de instalación Altura de instalação
FT-9240	F9209	Max. 60W (E27)	110- 240V, 50/60Hz	Min. 10 sec ± 3sec Max 5min ± 2min	Wall: 6m Max (<24°C) Ceiling: 6m Max (<24°C)	<3-2000lux (Aj/adj)	Wall 1,8-2,5m Ceiling: 2,2-4m